

ATENUADOR RF PARA MANGUERA LED CON CONTROL MÁX. 500W

WAC-016

01 feb 2021

WINLED
Más que Iluminación

ESPECIFICACIONES



ACCESORIO



MÁX. 500 WATTS



127V~50/60 Hz



95x25x67mm



PESO: 200gr.



ALUMINIO





OPERACIÓN: -10 A 40°C



IP20

VIDA ÚTIL: 30,000h



Permite controlar a distancia el flujo luminoso que emitirá la manguera en cuestión, logrando crear ambientes personalizados según se desee.

